

Abschalten einer UNIX – Anlage:

1. Vorbereitung:

alle Anwender, die auf dem Server arbeiten müssen ins Login bzw. sich abmelden → d.h. KEINER arbeitet mehr in X-oil oder der FiBu!!

2. an der Konsole:

- **Login:** root
- **Password:** ... (Passwort eingeben)

- der Cursor blinkt jetzt in einer neuen Zeile die mit einem #-Zeichen beginnt

3. Prüfen ob die NumLock- Leuchte an ist, wenn nicht mit der Num-Taste über dem Zifferblock einschalten

4. hinter dem #-Zeichen geben sie folgenden Befehl ein: **shutdown -i0 -g0 -y**
Ihre Eingabe muss mit folgender Zeile übereinstimmen

- # shutdown -i0 - g0 -y (0 = Null)

5. warten bis eine Meldung mit ähnlichem Wortlaut angezeigt wird

System has halted and may be powerd off (Press any key to reboot)

6. die Maschine kann nun ausgeschaltet werden (Ein-/Ausschalter länger gedrückt halten)

7. ca. 20-30s warten

8. Server wieder einschalten (Ein-/Ausschalter einmal kurz drücken)

9. bei Boot: einfach die ENTER- Taste drücken

10. bei Control.d ...

- Tastenkombination Strg+d drücken (die Strg-Taste befindet sich links neben der Leertaste)

11. bei new Time...

- bei größeren Zeitunterschieden geben Sie bitte das Datum und die Uhrzeit im verlangten Format ein; ansonsten ENTER um weiterzufahren

12. warten bis Login: kommt

Der Neustart ihrer UNIX-Anlage kann unter Umständen etwas von der oben angegebenen Vorgehensweise abweichen.

Sollten Sie Fragen, Probleme oder größere Abweichungen haben können Sie uns zu unseren Geschäftszeiten unter **09227-9450 0** erreichen.

XPOINT Software GmbH